

【調光設備】	
名称	仕様
調光設備	F 1 0 5 II* ₁ (松村電機製作所) 6 0 本 2 段(ジョイント機能付き) 記憶 1 0 0 0 シーン / サブフェーダー 2 0 本 5 0 ページ JAScii(FAT32)のみ対応* ₂ (USBメモリーのみ COMOS変換 なし)

*1 ホール卓でパッチしたものを持込卓で制御可能です。

*2 JASciiデータをお持ち込みの際、USBのフォーマットはFAT32でないと読み込めません。

【ステージコンセント】			
名称	仕様	数量	備考
客席フロアコンセント	30A 直回路	12	通常使用不可
下手フロアコンセント	30A 直回路	6	DMX OUT 3回線
上手フロアコンセント	30A 直回路	6	DMX OUT 3回線
ローホリコンセント	20A 直回路	4	DMX OUT 2回線
舞台下手溜まり	30A 直回路	2	DMX OUT 2回線
	閉扉時、舞台上へのケーブル引き込み不可		DMX IN 1回線
【舞台上部】			
名称	仕様	数量	備考
シャンデリアライト1	20A 直回路 耐荷重 90 kg	6	DMX OUT 1回線
	LF-6 II -W	12	竿でのシュート不可
シャンデリアライト2	20A 直回路 耐荷重 90 kg	6	DMX OUT 1回線
	LF-6 II -W	12	竿でのシュート不可
シャンデリアライト3	20A 直回路 耐荷重 60 kg	3	DMX OUT 1回線
	常設機材無し		竿でのシュート不可
シーリングライト1	30A 調光回路 ①直調切替可		DMX OUT 1回線
	CS-6 × 24 Carring Dimmer × 1 耐荷重 250 kg		
シーリングライト2	30A 調光回路 ①直調切替可	4	DMX OUT 1回線
	CS-6 × 12 FS-6 × 4 耐荷重 250 kg		
ライトボタン(UH)	20A 8回路(①⑧直2回路,④⑤直/調切替可能2回路,調光4回路)		
	UH常設 耐荷重 260 kg		DMX OUT 1回線
【前明かり】			
名称	仕様	数量	備考
下手フロント	20A 調光回路	3	DMX OUT 1回線
	CS-6 × 9 MIP-6 ZS × 1		差替で使用可
上手フロント	20A 調光回路	3	DMX OUT 1回線
	CS-6 × 9 MIP-6 ZS × 1		差替で使用可
センターピン	FJ-600 600WHT I	2	松村電機製

【移動機材】			
形式	容量	数量	備考
CS-6	500W	11	白×1 黒×10
FI-6H	500W	4	白×2 黒×2
FS-6	500W	4	白×4
フットライト	60W12灯	4	
PAR36	500W	20	N
PAR36	500W	20	M
L PAR-7	290W	10	
ITO	650W	4	
UX-2S	148W	8	LED R・G・B・LB+W
LX-2S		8	
Carring Dimmer		12 (1台1CL常設)	ミニC3回路
			1回路15Aまで
			総容量3kw
			DMX有線
マシンスポット	1000W	2	
ディスクマシン		2	ネタは大小ホール兼用
先玉	2・4・6・8	各2	

【備品】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
スタンド			6	
ロースタンド			2	
オベタ			15	
ロングハンガー			10	
アルミ竿			2	

【ケーブル】				
名称	メーカー	型番	数量	備考
20c-20c	2m		10	
	5m		10	
	10m		10	
30c-30c	2m		3	
	5m		9	
	10m		2	
30c-20c			5	
20c-20 c	2又		20	
20c-20 c	つなぎ用		8	基本 2 m未満のもの
20c-平行			3	
30c-平行			5	
DMXケーブル	2m		10	
	5m		10	
	10m		2	

アイリスホール基本仕込図 2022年3月更新

搬入出用
EV

- ☐ ...500w 凸
- ☐ ...500w LEDフレネル
- ☐ ...500w フレネル
- ☐ ...1000w MIP-6 ZS
- ☐ ...Carring Dimmer(移動型調光機)

UH LED R・G・B・LB+W
LH LED R・G・B・LB+W (LHは常設ではありません)

巻取り水平幕

UHボタン
20AミニC型/8回路 **1回路2kwまで**
(①・⑧直回路、④・⑤直/調切替可能回路
その他4回路調光回路)
DMX OUT 1回線 基本吊り約 80 kg

ボタン3
ボタン2

シャンデリア1
20AミニC型 / 直6回路 **1回路2kwまで**
DMX OUT 1回線 基本吊り約 90 kg

巻取り縦帳(昇降28秒 間口5間)

ボタン1
(縦帳使用時 照明吊りこみ不可)

シーリングライト1
20AミニC型 / 4回路 **1回路3kwまで**
①純直切替可 DMX OUT 1回線
基本吊り約 160 kg

シャンデリア2
20AミニC型 / 直6回路 **1回路2kwまで**
DMX OUT 1回線
基本吊り約 90 kg

シーリングライト2
20AミニC / 4回路 **1回路3kwまで**
①純直切替可 DMX OUT 1回線
基本吊り約 130 kg

シャンデリア3
20AミニC型 / 直3回路 **1回路2kwまで**
DMX OUT 1回線 常設機材無し
客席上の為、吊り込み困難

※シャンデリア回路は全て直回路です。
ボタンにはITO等、灯体の長い機材は
吊れません。
また構造上、竿でのシュートは
ご遠慮頂いております。

※フロア回路も全て直回路です。
調光する場合はCarring Dimmerを
ご使用下さい。

※Carring Dimmerは1台につき
ミニC,15Aまでの回路が3回路あり
合計で3kwまでとなっております。

※○の中の数字は基本仕込み時の
回路番号です。

